S7-300 编程软件与仿真软件安装步骤描述

一、 S7-300 编程软件安装步骤描述(以 Step7 V5.5 的安装为例)

Step7 软件在安装时对系统有一定的要求,首先在使用操作系统时不要选择家庭版的操作系统安装,建议安装旗舰版或是专业版的操作系统,Step7 V5.5 以下版本可完全支持win7以下操作系统,若为win10操作系统,建议安装Step7 V5.6版本软件。

- (1) 把软件安装报放入到电脑硬盘的根目录下(如 D:\称之为根目录)
- (2) 解压安装文件,然后打开安装软件,找到 sutep. exe 执行文件,双 击运行安装,如下图所示:




(3) 选择安装语言

选择安装 Step7 软件安装程序的语言,需要注意这里选择的并非 Step7 软件安装后的语言,而仅仅是安装过程中的语言,如下图所示:




(4) 接受软件许可证以及开放源代码许可证协议,如下图所示:



(5) 选择需要安装的产品,根据安装文件是标准版或专业版,其选项会有 所不同,选择完后点击下一步进行安装,如下图所示:








(6) 安装 step7 程序


软件安装过程中并不是直接开始就安装 step7 软件,当其余内容安装完后,系统会弹出 step7 软件安装向导,如下图所示



(7) 输入用户信息和选择安装类型

需要输入用户名,用户名输入可自行输入想要输入的用户名,点击下一步需要选择安装类型,安装类型的选择若不知道选择需要安装什么程序时,可选择典型安装,这样会进行默认的安装,另外需要选择安装路径,安装就也可以默认的

形式安装在 C 盘。如下图所示:









(8) 选择是否传输许可证密钥

在选择传输密钥时,选择"否,以后在传输许可证密钥",选择完后点击下一

步,然后在弹出的对话框中点击安装,进行程序的安装。






(9) 选择存储卡参数赋值项,此处选择"无"



(10) 在提示是否要重启对话中可点击重启,重启后在进行授权操作。



软件安装完成在桌面式会出现三个图标,如下图所示







编程软件

许可证管理器


端口配置工具


二、 Step7 软件的授权步骤

Step7 软件安装完成后有 14 天的使用时间,14 天时间过后,软件需要进行授权才可进行使用,授权可使用 "Sim_EKB_Install" 文件进行授权。具体是授权方法如下所示:

(1) 打开授权文件

首先打开授权文件,找到 Sim_EKB_Install 应用程序,双击运打开,如下图 所示:





(2) 选择授权文件安装

根据安装的软件版本选择授权文件,如安装的是 step7 V5.5 版本,那么可选择 Step7 BASUS V5.5,然后点击"安装长密钥"选项即可

三、 仿真软件安装步骤说明

S7-300/400PLC 西门子有提供官方版本的仿真软件, 仿真软件名称为 "PLCSIM", 仿真软件的安装步骤基本与编程软件的安装步骤一致。

(1) 选择安装运行文件

解压完仿真软件的安装包后,打开 PLCSIM 文件夹,找到 DISK1 文件夹打开,然后找到 Sutep. exe 执行文件,双击运行安装,如下图所示:



(2) 选择安装语言

安装语言处选择简体中文并按照提示引导,点击"下一步"进行安装,如下图所








(3) 安装时弹出需要重启计算器的提示,如下图所示:



出现该提示时,可删除注册列表信息,具体可查看《S7-300 软件安装常见故障》,删除注册列表后,可点击"后退"按钮,回到上一级目录后,在点击开下一步开始安装。

(4) 同意安装协议及输入用户名称



景 S7-PLCSI■ 安装		×
用户信息 请输入下列信息。	5	M
用户名(<u>U</u>):		H W H J
组织(0):		
jc		
nstallShield —		

(5) 选择开始安装,并等待安装完成







仿真软件安装完成后可通过电脑右下角的所有程序中找到打开,也可直接在 Step7 软件中启动仿真功能,如下图所示:

