



AxN 系列伺服驱动器

AxN Series Servo Drive





Company Profile

企业简介

宁波菲仕技术股份有限公司（简称：菲仕技术）成立于 2001 年，由民营控股、先进制造产业投资基金和宁波和丰创业投资有限公司等战略投资人参股，公司致力于以电驱动技术为核心的创新及产业化，为运动控制和能量转换领域提供系统产品和综合解决方案，经过近 20 年的发展，菲仕已成为一家集研发、生产、销售为一体，拥有国内外多家控股子公司的集团化创新型高科技企业。

Ningbo Physis Technology Co., Ltd. was founded in 2001, which is a private enterprise holding group company, invested by Advanced Manufacturing Fund and Ningbo Hefeng Venture Capital Co., Ltd. Physis always devotes to innovation and industrialization of electrical drive technology, provides servo products and solutions for the field of motion control & energy conversion. With nearly 20 years' development, Physis became a collectivized & innovative high-tech enterprise, which collects together research and development (R&D), production and sale, has a numbers of domestic and overseas subsidiaries.

R&D Team

研发团队

在智能制造全球化的趋势中，菲仕逐步落地国际化的战略布局，在欧洲成立了研发中心，与国内外专业科研机构、专家合作，进行定期交流和互动，以保持公司持续站立在伺服系统科技创新的最前沿，共同推进产业发展。经过多年的沉淀，顶尖人才的积累，菲仕在国内还拥有省级企业技术中心和 200 余人具备独立研发能力的技术队伍，截止 2020 年底，拥有授权专利 303 项，其中发明专利 56 项，成为全国第一批高新技术企业！

In the globalization tendency of intelligent manufacture, Physis implements the strategic layout of the group internationalization gradually, establishes a R&D center in Europe to communicate and interact regularly with the world-class scientific research institution & industry experts at home and abroad, which helps Physis to hold on the lead of the servo system technology innovation and promotes industrial development together ! After years of development, accumulation of talents, Physis also has a provincial-level Enterprise Technology Center and a R&D team of more than 150 members in China who can conduct R&D activities independently. As one of the first batch of high-tech enterprise in China, Physis has 303 patents by the end of 2020, including 56 invention patents.

AxN 系列

——全数字交流伺服驱动器

菲仕研发的新一代高性能伺服驱动器，其额定电流输出能力覆盖 9A ~ 200A，支持 EtherCAT、CANopen 和 Modbus 等多种现场总线，支持多种主流编码器，非常适合搭建高性能伺服系统的应用场合。搭配菲仕永磁同步伺服电机，为纺织机械、印刷机械、包装机械、塑料机械、机器人、医疗生产设备、风力发电、光伏等伺服应用市场提供个性化高性能伺服解决方案。

AxN series servo drive is the new generation of high performance servo drive with rated current output capacity of 9A~200A, supports EtherCAT, CANopen and Modbus , supports a variety of mainstream encoders, and are suitable for applications that need high performance servo systems. Pysis can provide personalized high performance servo solutions for textile machinery, printing machinery, packaging machinery, rubber plastic machinery, medical production equipment, wind power, photovoltaic and other industries.

紧凑的外形尺寸

对比上一代产品，体积缩小 16%~20%，重量减轻 25%~35%

Compact Size

16% ~ 20% size reduction, 25% ~ 35% weight reduction, compare to predecessor

内置可编程 PLC

更智能，方便脱离上位机运行

Built in Programmable PLC

Intelligent, can run independently without controller.

可编程显示模块

抛弃传统数码管显示局限，自由定制显示内容

Programmable Display Module

Customize display contents, abandon the limitation of traditional digital display.

主流高速现场总线支持

EtherCAT、CANOpen、Modbus

Main Stream High Speed Fieldbus

EtherCAT、CANOpen、Modbus



高速 I/O 端口 隔离 I/O 端口 (选配)

4 路模拟输入	3 路模拟输入
2 路模拟输出	2 路模拟输出
8 路数字输入	8 路数字输入
4 路数字输出	2 路数字输出

丰富的位置传感器支持

正余弦编码器
Endat 编码器
增量编码器
旋转变压器
Hiperface 编码器
Nikon 编码器
Tamagawa 编码器

齐全的 PC 软件

在线配置软件: Cockpit 3
集成开发环境: LogicLab
软件示波器: Softscope
支持中英意三国语言

灵活安装

支持柜内安装、穿墙安装和冷却板安装, 可使用内置风冷和外置水冷

High Speed I/O Insulated I/O (Optional)

4 Analog Inputs	3 Analog Inputs
2 Analog Outputs	2 Analog Outputs
8 Digital Inputs	8 Digital Inputs
4 Digital Outputs	2 Digital Outputs

Various Position Sensor Support

Sincos Encoder
Endat Encoder
Incremental Encoder with Hall
Resolver
Hiperface Encoder
Nikon Encoder
Tamagawa Encoder

Complete PC Software

Online configure and debug software: Cockpit 3
Integrated development environment: LogicLab
Software oscilloscope: Softscope
Multi-language support: English, Chinese and Italian


Flexible Installation

Support wall mounting, feed-through mounting and cold plate mounting, can use internal air cooling and external water cooling



CONTENTS 目录

订货代码 Order Code	01
硬件接口展示 Hardware Connections	02
AxN 系列参数 AxN Technical Data	03
外形尺寸 Dimensions	03
AxN Size 1	04
AxN Size 2	08
AxN Size 3	12
AxN Size 4	16
AxN Size 5	20
AxN Size 6	24
联系我们 Contact Information	28



代码示例：


AxN 110.250.4C000F0000

额定输出电流 110A, 峰值输出电流 250A, 三相 400V 交流供电, 80MIPS μ C 处理器, 去除 EtherCAT 端口, 完整制动单元以及标准 I/O 端口, 风扇冷却, 搭载标准应用程序, 无客户自定义要求。

Example Code:

AxN 110.250.4C000F0000


Rated output current 110A, peak current 250A, input voltage 400Vac, CPU 80MIPS μ C, remove EtherCAT port, complete brake unit and standard I/O ports, fan cooled, standard application program, no customized requirements.



		Size1		Size2	Size3			Size4	Size5				Size6
		09.20.4	16.30.4	15.30.4	22.44.4	35.70.4	50.100.4	70.140.4	90.150.4	110.200.4	110.250.4	150.300.4	200.400.4
额定输出电流 Rated Current Output		09A	16A	15A	22A	35A	50A	70A	90A	110A	110A	150A	200A
峰值输出电流 Peak Current Output		20A	30A	30A	44A	70A	100A	140A	150A	200A	250A	300A	400A
主电源 Main Power Supply	交流	三相 150 ~ 500Vac, 50/60Hz 150 ~ 500 Vac Three Phase											
	直流	0 ~ 800 Vdc											
辅助电源 Auxiliary Power Supply	电压	24V ± 15%											
	电流	2A	2A	2A	3A	3A	6A	6A	8A	8A	8A	8A	8A
制动单元 Brake Module		内置 Built-in											
内部制动电阻 (阻值 / 功率) Internal Brake Resistor		30Ω/30W	18Ω/30W	18Ω/30W	12Ω/60W	7Ω/60W	5Ω/60W	3.5Ω/60W	3.5Ω/150W	3Ω/150W	3Ω/150W	3Ω/150W	-
外部制动电阻 (最小 / 最大值) External Brake Resistor (Min/Max)		19Ω/30Ω	18Ω/18.4Ω	18Ω/18.4Ω	9Ω/13.8Ω	6Ω/7.9Ω	4.5Ω/5.5Ω	2.1Ω/4Ω	2Ω/3.7Ω	2Ω/2.7Ω	2Ω/2.1Ω	2Ω/2.1Ω	1.6Ω/2.7Ω
通讯总线支持 Fieldbus Support		CANOpen、EtherCAT、Modbus											
位置传感器支持 Position Sensor Support		正弦编码器 (SinCos)、Endat 编码器、增量编码器 (Incremental)、旋转变压器和 Hiperface 编码器 SinCos Encoder、EnDat Encoder、Digital Incremental with Hall、Resolver and Hiperface Encoder											
功能安全 Functional safety		STO: 安全转矩关断 符合 SIL3 IEC EN 61800-5-2:2016 STO: Safe Torque Off Complies with SILL3 IEC EN 61800-5-2:2016											
配置软件 Management Software		Physis Tools Suite											

Dimensions

外形尺寸



	Size1		Size2	Size3			Size4	Size5				Size6
	09.20.4	16.30.4	15.30.4	22.44.4	35.70.4	50.100.4	70.140.4	90.150.4	110.200.4	110.250.4	150.300.4	200.400.4
重量 Weight	2.5kg	2.5kg	6.9kg	8.8kg	8.8kg	8.8kg	13.1kg	26.8kg	26.8kg	26.8kg	26.8kg	30kg
H	201.8	201.8	488	488	488	488	488	725	725	725	725	612
W	96	96	150	150	150	150	200	286	286	286	286	350
D	164.8	164.8	249	249	249	249	249	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
H1	-	-	420	420	420	420	420	652	652	652	652	590
H2	-	-	386	386	386	386	386	612	612	612	612	550
D1	-	-	155	155	155	155	155	145	145	145	145	145
A	66	60	111.6	111.6	111.6	111.6	158.6	210	210	210	210	310
B	191	191	401	401	401	401	401	628	628	628	628	566
C	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
E	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
F	≥30											
G	≥10											
I	≥100											

备注: 所有尺寸的单位均为毫米 (mm)
Note: All dimensions are in millimeters (mm)

AxN Size 1


技术参数 Technical Specifications	符号 Symbol	AxN 09.20.4	AxN 16.30.4	单位 Units
主电源供电电压 Power Supply Voltage	V_{in}	150 ~ 500		Vac
		0 ~ 800		Vdc
辅助电源供电电压 Auxiliary Supply Voltage	V_{aux}	24V $\pm$ 15% / 2A	24V $\pm$ 15% / 3A	Vdc
输出频率 Output Frequency	f	0 ~ 1200		Hz
额定输出电流, $S1^{(1)}$ Current Output, $S1^{(1)}$	I_n	9	16	Arms
峰值输出电流 ⁽¹⁾ Peak Current ⁽¹⁾	I_p	20	30	Arms
总功率损耗 ⁽²⁾ Power Losses Total ⁽²⁾	P_l	200	200	W
最大输出电压 Maximum Output Voltage	V_{out}	$V_{in} \times 0.95$		Vac
PWM 频率 ⁽³⁾ PWM Frequency ⁽³⁾	fpw _m	4 / 8 / 16		kHz
额定输出功率时的效率 ⁽¹⁾ Efficiency at Nominal Power ⁽¹⁾	---	97.9	97.9	%
输入波形因数 (满载) Input form Factor(Full Load)	---	0.9		Vac
最大制动电流 Maximum Braking Current	---	100% 峰值电流 (I_p) 100% of I_p (Peak Current)		---
散热 Cooling	---	40 x 40 x 20 风扇 x1 1 fan 40 x 40 x 20		---
风扇流量 Flow Rate	---	25.2		m ³ / hour
尺寸 (HxDxW) Dimensions (HxDxW)	---	201.8 x 164.8 x 96		mm

⁽¹⁾ $V_{in}=380Vac$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, 环境温度为 40°C, PWM 控制频率为 8kHz; / $V_{in}=380Vac$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, $T_{amb}=40^\circ C$, Comm.Freq.8kHz;

⁽²⁾ 包含输入整流部分的损耗; / Including input rectifier losses;

⁽³⁾ 为了使输出电流保持在额定, 电机零速时 PWM 频率会自动降低。/ PWM frequency will aytomatically decrease at zero speed, in order to keep nominal current output.

外形尺寸 Overall Dimensions



电机位置反馈选项 Motor Feedback Options

主编码器 (500kHz) Main Encoder (500kHz)	5 通道正余弦编码器 (SinCos encoder), 2 个绝对值通道、2 个增量通道和 1 个零位通道 SinCos encoder 5 channels (2 absolute analog tracks/2 incremental analog tracks/index)
	增量编码器 (Incremental encoder), 1Vpp 或长线驱动 Incremental encoder (1 Vpp or Different Line Driver)
	无传感器模式 (无电机位置反馈信号) Sensorless algorithm (w/o feedback)
	EnDat 系列编码器, 支持 EnDat 1.0 - 2.2 协议 (系统默认编码器) EnDat serial encoder 1.0 to 2.2 (default)
	旋转变压器 Resolver
	Hiperface 系列编码器 Hiperface encoder
辅助编码器 Secondary Encoder	无换向信号通道的数字增量编码器 (500kHz) Incremental digital encoder without commutation tracks (500kHz)
	EnDat 系列编码器 EnDat serial encoder

可编程信号输入 Programmable Inputs Signals

2 路差分 / 4 路单端模拟信号输入 2 differential / 4 single ended analog inputs	$\pm 10V$ (1mV) / $R_{in} = 10k\Omega$
8 路数字信号输入 8 digital inputs	20 - 30V / 对地 $R_{in} = 6.6k\Omega$ 20 - 30V / $R_{in} = 6.6k\Omega$ to GND
2 路隔离的模拟信号输入 (选配) 2 insulated analog inputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV)
8 路隔离的数字信号输入 (选配) 8 insulated analog inputs (optional)	5mA, 最大电压 24Vdc 5mA, 24Vdc max

可编程信号输出 Programmable Outputs Signals


2 路模拟信号输出 2 analog outputs	0-10V (1mV) FS (30mA)
4 路数字信号输出 4 digital outputs	PNP 集电极开路 24V (100mA) PNP open collector 24V (100mA)
1 路继电器输出 1 watch dog relay	2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac 常开 (N.O.) / 常闭 (N.C.) 针脚 2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac, NO/NC contacts
2 路隔离的模拟信号输出 (选配) 2 insulated analog outputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV) FS (30mA)
2 路隔离的数字信号输出 (选配) 2 insulated digital outputs (optional)	开关量, 9-28V / 2A On.off switch, 9-28V / 2A

硬件配置 Hardware Configuration




处理器 Processor Speed	80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA 增强版 80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA Extreme Version	可选 Optional
工作频率 Task Frequency	电流环采样频率 Current / drive monitoring	1MHz
	位置环 / 速度环频率 Position / speed loop	8kHz
	PLC 快速任务扫描频率 PLC fast task	8kHz
	PLC 慢速任务扫描频率 PLC slow task	15.625Hz to 1 kHz (可配置) 15.625 Hz to 1 kHz (user-programmable)
位置模式可用 Position Loop Mode Available	目标位置寄存器位宽 Target position register	32 or 64 bits
	全数字 Id / Iq 控制 Full digital control Id/Iq	最高可达 16kHz updated 16 kHz

驱动器运行区间 Drive Operational Area

AxN 09.20.4



AxN 16.60.4



AxN Size 2


技术参数 Technical Specifications	符号 Symbol	AxN 15.30.4	单位 Units
主电源供电电压 Power Supply Voltage	V_{in}	150 ~ 500	Vac
		0 ~ 800	Vdc
辅助电源供电电压 Auxiliary Supply Voltage	V_{aux}	24V $\pm$ 15% / 2A	Vdc
输出频率 Output Frequency	f	0 ~ 1200	Hz
额定输出电流, $S1^{(1)}$ Current Output, $S1^{(1)}$	I_n	15	Arms
峰值输出电流 ⁽¹⁾ Peak Current ⁽¹⁾	I_p	30	Arms
总功率损耗 ⁽²⁾ Power Losses Total ⁽²⁾	P_l	200	W
最大输出电压 Maximum Output Voltage	V_{out}	$V_{in} \times 0.95$	Vac
PWM 频率 ⁽³⁾ PWM Frequency ⁽³⁾	f_{pw_m}	4 / 8 / 16	kHz
额定输出功率时的效率 ⁽¹⁾ Efficiency at Nominal Power ⁽¹⁾	---	97.9	%
输入波形因数 (满载) Input form Factor(Full Load)	---	0.9	Vac
最大制动电流 Maximum Braking Current	---	100% 峰值电流 (I_p) 100% of I_p (Peak Current)	---
散热 Cooling	---	60 x 60 x32 风扇 x1 1 fan 60 x 60 x32	---
风扇流量 Flow Rate	---	70	m ³ / hour
尺寸 (HxDxW) Dimensions (HxDxW)	---	420 x 249 x 96	mm

⁽¹⁾ $V_{in}=380Vac$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, 环境温度为 40°C, PWM 控制频率为 8kHz; / $V_{in}=380Vac$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, $T_{amb}=40^\circ C$, Comm.Freq.8kHz;

⁽²⁾ 包含输入整流部分的损耗; / Including input rectifier losses;

⁽³⁾ 为了使输出电流保持在额定, 电机零速时 PWM 频率会自动降低。/ PWM frequency will aytomatically decrease at zero speed, in order to keep nominal current output.

外形尺寸 Overall Dimensions



电机位置反馈选项 Motor Feedback Options

主编码器 (500kHz) Main Encoder (500kHz)	5 通道正余弦编码器 (SinCos encoder), 2 个绝对值通道、2 个增量通道和 1 个零位通道 SinCos encoder 5 channels (2 absolute analog tracks/2 incremental analog tracks/index)
	增量编码器 (Incremental encoder), 1Vpp 或长线驱动 Incremental encoder (1 Vpp or Different Line Driver)
	无传感器模式 (无电机位置反馈信号) Sensorless algorithm (w/o feedback)
	EnDat 系列编码器, 支持 EnDat 1.0 - 2.2 协议 (系统默认编码器) EnDat serial encoder 1.0 to 2.2 (default)
	旋转变压器 Resolver
	Hiperface 系列编码器 Hiperface encoder
辅助编码器 Secondary Encoder	无换向信号通道的数字增量编码器 (500kHz) Incremental digital encoder without commutation tracks (500kHz)
	EnDat 系列编码器 EnDat serial encoder

可编程信号输入 Programmable Inputs Signals


2 路差分 / 4 路单端模拟信号输入 2 differential / 4 single ended analog inputs	$\pm 10V$ (1mV) / $R_{in} = 10k\Omega$
8 路数字信号输入 8 digital inputs	20 - 30V / 对地 $R_{in} = 6.6k\Omega$ 20 - 30V / $R_{in} = 6.6k\Omega$ to GND
2 路隔离的模拟信号输入 (选配) 2 insulated analog inputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV)
8 路隔离的数字信号输入 (选配) 8 insulated analog inputs (optional)	5mA, 最大电压 24Vdc 5mA, 24Vdc max

可编程信号输出 Programmable Outputs Signals


2 路模拟信号输出 2 analog outputs	0-10V (1mV) FS (30mA)
4 路数字信号输出 4 digital outputs	PNP 集电极开路 24V (100mA) PNP open collector 24V (100mA)
1 路继电器输出 1 watch dog relay	2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac 常开 (N.O.) / 常闭 (N.C.) 针脚 2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac, NO/NC contacts
2 路隔离的模拟信号输出 (选配) 2 insulated analog outputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV) FS (30mA)
2 路隔离的数字信号输出 (选配) 2 insulated digital outputs (optional)	开关量, 9-28V / 2A On.off switch, 9-28V / 2A

硬件配置 Hardware Configuration

处理器 Processor Speed	80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA 增强版 80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA Extreme Version	可选 Optional
工作频率 Task Frequency	电流环采样频率 Current / drive monitoring	1MHz
	位置环 / 速度环频率 Position / speed loop	8kHz
	PLC 快速任务扫描频率 PLC fast task	8kHz
	PLC 慢速任务扫描频率 PLC slow task	15.625Hz to 1 kHz (可配置) 15.625 Hz to 1 kHz (user-programmable)
位置模式可用 Position Loop Mode Available	目标位置寄存器位宽 Target position register	32 or 64 bits
	全数字 Id / Iq 控制 Full digital control Id/Iq	最高可达 16kHz updated 16 kHz



- 连续运转电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
- 连续运转电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
- 零速电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Zero Speed Current
- 零速电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Zero Speed Current



- 连续运转电流 (Vout=220Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
- 连续运转电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
- 连续运转电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current



AxN Size 3


技术参数 Technical Specifications	符号 Symbol	AxN 22.44.4	AxN 35.70.4	AxN 50.100.4	单位 Units
主电源供电电压 Power Supply Voltage	V_{in}	150 ~ 500			Vac
		0 ~ 800			Vdc
辅助电源供电电压 Auxiliary Supply Voltage	V_{aux}	24V $\pm$ 15% / 3A			Vdc
输出频率 Output Frequency	f	0 ~ 1200			Hz
额定输出电流, S1 ⁽¹⁾ Current Output, S1 ⁽¹⁾	I_n	22	35	50	Arms
峰值输出电流 ⁽¹⁾ Peak Current ⁽¹⁾	I_p	44	70	100	Arms
总功率损耗 ⁽²⁾ Power Losses Total ⁽²⁾	P_l	280	400	590	W
最大输出电压 Maximum Output Voltage	V_{out}	$V_{in} \times 0.95$			Vac
PWM 频率 ⁽³⁾ PWM Frequency ⁽³⁾	f_{PWM}	4 / 8 / 16			kHz
额定输出功率时的效率 ⁽¹⁾ Efficiency at Nominal Power ⁽¹⁾	---	98	98.2	98.1	%
输入波形因数 (满载) Input form Factor(Full Load)	---	0.9			Vac
最大制动电流 Maximum Braking Current	---	100% 峰值电流 (I_p) 100% of I_p (Peak Current)			---
散热 Cooling	---	80 x 80 x38 可调速风扇 x1 1 PWM fan 80 x 80 x38			---
风扇流量 Flow Rate	---	136			m ³ / hour
尺寸 (HxDxW) Dimensions (HxDxW)	---	488 x 249 x 150			mm

⁽¹⁾ $V_{in}=380V_{ac}$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, 环境温度为 40°C, PWM 控制频率为 8kHz; / $V_{in}=380V_{ac}$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, $T_{amb}=40^{\circ}C$, Comm.Freq.8kHz;

⁽²⁾ 包含输入整流部分的损耗; / Including input rectifier losses;

⁽³⁾ 为了使输出电流保持在额定, 电机零速时 PWM 频率会自动降低。/ PWM frequency will automatically decrease at zero speed, in order to keep nominal current output.

外形尺寸 Overall Dimensions



电机位置反馈选项 Motor Feedback Options

主编码器 (500kHz) Main Encoder (500kHz)	5 通道正余弦编码器 (SinCos encoder), 2 个绝对值通道、2 个增量通道和 1 个零位通道 SinCos encoder 5 channels (2 absolute analog tracks/2 incremental analog tracks/index)
	增量编码器 (Incremental encoder), 1Vpp 或长线驱动 Incremental encoder (1 Vpp or Different Line Driver)
	无传感器模式 (无电机位置反馈信号) Sensorless algorithm (w/o feedback)
	EnDat 系列编码器, 支持 EnDat 1.0 - 2.2 协议 (系统默认编码器) EnDat serial encoder 1.0 to 2.2 (default)
	旋转变压器 Resolver
	Hiperface 系列编码器 Hiperface encoder
辅助编码器 Secondary Encoder	无换向信号通道的数字增量编码器 (500kHz) Incremental digital encoder without commutation tracks (500kHz)
	EnDat 系列编码器 EnDat serial encoder

可编程信号输入 Programmable Inputs Signals

2 路差分 / 4 路单端模拟信号输入 2 differential / 4 single ended analog inputs	$\pm 10V$ (1mV) / $R_{in} = 10k\Omega$
8 路数字信号输入 8 digital inputs	20 - 30V / 对地 $R_{in} = 6.6k\Omega$ 20 - 30V / $R_{in} = 6.6k\Omega$ to GND
2 路隔离的模拟信号输入 (选配) 2 insulated analog inputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV)
8 路隔离的数字信号输入 (选配) 8 insulated analog inputs (optional)	5mA, 最大电压 24Vdc 5mA, 24Vdc max

可编程信号输出 Programmable Outputs Signals


2 路模拟信号输出 2 analog outputs	0-10V (1mV) FS (30mA)
4 路数字信号输出 4 digital outputs	PNP 集电极开路 24V (100mA) PNP open collector 24V (100mA)
1 路继电器输出 1 watch dog relay	2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac 常开 (N.O.) / 常闭 (N.C.) 针脚 2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac, NO/NC contacts
2 路隔离的模拟信号输出 (选配) 2 insulated analog outputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV) FS (30mA)
2 路隔离的数字信号输出 (选配) 2 insulated digital outputs (optional)	开关量, 9-28V / 2A On.off switch, 9-28V / 2A

硬件配置 Hardware Configuration

处理器 Processor Speed	80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA 增强版 80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA Extreme Version	可选 Optional
工作频率 Task Frequency	电流环采样频率 Current / drive monitoring	1MHz
	位置环 / 速度环频率 Position / speed loop	8kHz
	PLC 快速任务扫描频率 PLC fast task	8kHz
	PLC 慢速任务扫描频率 PLC slow task	15.625Hz to 1 kHz (可配置) 15.625 Hz to 1 kHz (user-programmable)
位置模式可用 Position Loop Mode Available	目标位置寄存器位宽 Target position register	32 or 64 bits
	全数字 Id / Iq 控制 Full digital control Id/Iq	最高可达 16kHz updated 16 kHz

驱动器运行区间 Drive Operational Area


AxN 22.44.4



环境温度 (°C)
Ambient Temperature (°C)

— 连续运转电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
— 连续运转电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current


AxN 35.70.4




环境温度 (°C)
Ambient Temperature (°C)

..... 零速电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Zero Speed Current
..... 零速电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Zero Speed Current

AxN 50.100.4




环境温度 (°C)
Ambient Temperature (°C)




输出电压 (Vac)
Output Voltage (Vac)

— 连续运转电流 (Vout=220Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current



输出电压 (Vac)
Output Voltage (Vac)

— 连续运转电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current



输出电压 (Vac)
Output Voltage (Vac)

— 连续运转电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current

AxN Size 4


技术参数 Technical Specifications	符号 Symbol	AxN 70.140.4	单位 Units
主电源供电电压 Power Supply Voltage	V_{in}	150 ~ 500	Vac
		0 ~ 800	Vdc
辅助电源供电电压 Auxiliary Supply Voltage	V_{aux}	24V $\pm$ 15% / 2A	Vdc
输出频率 Output Frequency	f	0 ~ 1200	Hz
额定输出电流, $S1^{(1)}$ Current Output, $S1^{(1)}$	I_n	70	Arms
峰值输出电流 ⁽¹⁾ Peak Current ⁽¹⁾	I_p	140	Arms
总功率损耗 ⁽²⁾ Power Losses Total ⁽²⁾	P_l	870	W
最大输出电压 Maximum Output Voltage	V_{out}	$V_{in} \times 0.95$	Vac
PWM 频率 ⁽³⁾ PWM Frequency ⁽³⁾	f_{pw_m}	4 / 8 / 16	kHz
额定输出功率时的效率 ⁽¹⁾ Efficiency at Nominal Power ⁽¹⁾	---	98.1	%
输入波形因数 (满载) Input form Factor(Full Load)	---	0.9	Vac
最大制动电流 Maximum Braking Current	---	100% 峰值电流 (I_p) 100% of I_p (Peak Current)	---
散热 Cooling	---	80 x 80 x38 可调速风扇 x2 2 PWM fan 80 x 80 x38	---
风扇流量 Flow Rate	---	110 x2	m ³ / hour
尺寸 (HxDxW) Dimensions (HxDxW)	---	420 x 249 x 200	mm

⁽¹⁾ $V_{in}=380Vac$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, 环境温度为 40°C, PWM 控制频率为 8kHz; / $V_{in}=380Vac$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, $T_{amb}=40^\circ C$, Comm.Freq.8kHz;

⁽²⁾ 包含输入整流部分的损耗; / Including input rectifier losses;

⁽³⁾ 为了使输出电流保持在额定, 电机零速时 PWM 频率会自动降低。/ PWM frequency will aytomatically decrease at zero speed, in order to keep nominal current output.

外形尺寸 Overall Dimensions



电机位置反馈选项 Motor Feedback Options

主编码器 (500kHz) Main Encoder (500kHz)	5 通道正余弦编码器 (SinCos encoder), 2 个绝对值通道、2 个增量通道和 1 个零位通道 SinCos encoder 5 channels (2 absolute analog tracks/2 incremental analog tracks/index)
	增量编码器 (Incremental encoder), 1Vpp 或长线驱动 Incremental encoder (1 Vpp or Different Line Driver)
	无传感器模式 (无电机位置反馈信号) Sensorless algorithm (w/o feedback)
	EnDat 系列编码器, 支持 EnDat 1.0 - 2.2 协议 (系统默认编码器) EnDat serial encoder 1.0 to 2.2 (default)
	旋转变压器 Resolver
辅助编码器 Secondary Encoder	Hiperface 系列编码器 Hiperface encoder
	无换向信号通道的数字增量编码器 (500kHz) Incremental digital encoder without commutation tracks (500kHz)
	EnDat 系列编码器 EnDat serial encoder

可编程信号输入 Programmable Inputs Signals

2 路差分 / 4 路单端模拟信号输入 2 differential / 4 single ended analog inputs	$\pm 10V$ (1mV) / $R_{in} = 10k\Omega$
8 路数字信号输入 8 digital inputs	20 - 30V / 对地 $R_{in} = 6.6k\Omega$ 20 - 30V / $R_{in} = 6.6k\Omega$ to GND
2 路隔离的模拟信号输入 (选配) 2 insulated analog inputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV)
8 路隔离的数字信号输入 (选配) 8 insulated analog inputs (optional)	5mA, 最大电压 24Vdc 5mA, 24Vdc max

可编程信号输出 Programmable Outputs Signals


2 路模拟信号输出 2 analog outputs	0-10V (1mV) FS (30mA)
4 路数字信号输出 4 digital outputs	PNP 集电极开路 24V (100mA) PNP open collector 24V (100mA)
1 路继电器输出 1 watch dog relay	2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac 常开 (N.O.) / 常闭 (N.C.) 针脚 2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac, NO/NC contacts
2 路隔离的模拟信号输出 (选配) 2 insulated analog outputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV) FS (30mA)
2 路隔离的数字信号输出 (选配) 2 insulated digital outputs (optional)	开关量, 9-28V / 2A On.off switch, 9-28V / 2A

硬件配置 Hardware Configuration


处理器 Processor Speed	80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA 增强版 80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA Extreme Version	可选 Optional
工作频率 Task Frequency	电流环采样频率 Current / drive monitoring	1MHz
	位置环 / 速度环频率 Position / speed loop	8kHz
	PLC 快速任务扫描频率 PLC fast task	8kHz
	PLC 慢速任务扫描频率 PLC slow task	15.625Hz to 1 kHz (可配置) 15.625 Hz to 1 kHz (user-programmable)
位置模式可用 Position Loop Mode Available	目标位置寄存器位宽 Target position register	32 or 64 bits
	全数字 Id / Iq 控制 Full digital control Id/Iq	最高可达 16kHz updated 16 kHz

驱动器运行区间
Drive Operational Area

AxN 70.140.4



- 连续运转电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
- 连续运转电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
- 零速电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Zero Speed Current
- 零速电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Zero Speed Current



- 连续运转电流 (Vout=220Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
- 连续运转电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current
- 连续运转电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuos Current



AxN Size 5


技术参数 Technical Specifications	符号 Symbol	AxN 90.150.4	AxN 110.200.4	AxN 110.250.4	AxN 150.300.4	单位 Units
主电源供电电压 Power Supply Voltage	V_{in}	150 ~ 500				Vac
		0 ~ 800				Vdc
辅助电源供电电压 Auxiliary Supply Voltage	V_{aux}	24V $\pm$ 15% / 3A				Vdc
输出频率 Output Frequency	f	0 ~ 1200				Hz
额定输出电流, $S1^{(1)}$ Current Output, $S1^{(1)}$	I_n	90	110	110	150	Arms
峰值输出电流 ⁽¹⁾ Peak Current ⁽¹⁾	I_p	150	200	250	300	Arms
总功率损耗 ⁽²⁾ Power Losses Total ⁽²⁾	P_l	1050	1280	1300	1772	W
最大输出电压 Maximum Output Voltage	V_{out}	$V_{in} \times 0.95$				Vac
PWM 频率 ⁽³⁾ PWM Frequency ⁽³⁾	f_{PWM}	4 / 8 / 16				kHz
额定输出功率时的效率 ⁽¹⁾ Efficiency at Nominal Power ⁽¹⁾	---	98.2	98.2	97.1	97.1	%
输入波形因数 (满负载) Input form Factor(Full Load)	---	0.9				Vac
最大制动电流 Maximum Braking Current	---	100% 峰值电流 (I_p) 100% of I_p (Peak Current)				---
散热 Cooling	---	80 x 80 x38 可调速风扇 x3 3 PWM fan 80 x 80 x38				---
风扇流量 Flow Rate	---	110 x3				m ³ / hour
尺寸 (HxDxW) Dimensions (HxDxW)	---	725 x 249 x 286				mm

⁽¹⁾ $V_{in}=380V_{ac}$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, 环境温度为 40°C, PWM 控制频率为 8kHz; / $V_{in}=380V_{ac}$, $V_{out}=V_{in} \times 0.95$, $T_{amb}=40^{\circ}C$, Comm.Freq.8kHz;

⁽²⁾ 包含输入整流部分的损耗; / Including input rectifier losses;

⁽³⁾ 为了使输出电流保持在额定, 电机零速时 PWM 频率会自动降低。/ PWM frequency will automatically decrease at zero speed, in order to keep nominal current output.

外形尺寸 Overall Dimensions



电机位置反馈选项 Motor Feedback Options

主编码器 (500kHz) Main Encoder (500kHz)	5 通道正余弦编码器 (SinCos encoder), 2 个绝对值通道、2 个增量通道和 1 个零位通道 SinCos encoder 5 channels (2 absolute analog tracks/2 incremental analog tracks/index)
	增量编码器 (Incremental encoder), 1Vpp 或长线驱动 Incremental encoder (1 Vpp or Different Line Driver)
	无传感器模式 (无电机位置反馈信号) Sensorless algorithm (w/o feedback)
	EnDat 系列编码器, 支持 EnDat 1.0 - 2.2 协议 (系统默认编码器) EnDat serial encoder 1.0 to 2.2 (default)
	旋转变压器 Resolver
	Hiperface 系列编码器 Hiperface encoder
辅助编码器 Secondary Encoder	无换向信号通道的数字增量编码器 (500kHz) Incremental digital encoder without commutation tracks (500kHz)
	EnDat 系列编码器 EnDat serial encoder

可编程信号输入 Programmable Inputs Signals

2 路差分 / 4 路单端模拟信号输入 2 differential / 4 single ended analog inputs	$\pm 10V$ (1mV) / $R_{in} = 10k\Omega$
8 路数字信号输入 8 digital inputs	20 - 30V / 对地 $R_{in} = 6.6k\Omega$ 20 - 30V / $R_{in} = 6.6k\Omega$ to GND
2 路隔离的模拟信号输入 (选配) 2 insulated analog inputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV)
8 路隔离的数字信号输入 (选配) 8 insulated analog inputs (optional)	5mA, 最大电压 24Vdc 5mA, 24Vdc max

可编程信号输出 Programmable Outputs Signals

2 路模拟信号输出 2 analog outputs	0-10V (1mV) FS (30mA)
4 路数字信号输出 4 digital outputs	PNP 集电极开路 24V (100mA) PNP open collector 24V (100mA)
1 路继电器输出 1 watch dog relay	2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac 常开 (N.O.) / 常闭 (N.C.) 针脚 2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac, NO/NC contacts
2 路隔离的模拟信号输出 (选配) 2 insulated analog outputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV) FS (30mA)
2 路隔离的数字信号输出 (选配) 2 insulated digital outputs (optional)	开关量, 9-28V / 2A On.off switch, 9-28V / 2A


硬件配置
Hardware Configuration

处理器 Processor Speed	80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA 增强版 80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA Extreme Version	可选 Optional
工作频率 Task Frequency	电流环采样频率 Current / drive monitoring	1MHz
	位置环 / 速度环频率 Position / speed loop	8kHz
	PLC 快速任务扫描频率 PLC fast task	8kHz
	PLC 慢速任务扫描频率 PLC slow task	15.625Hz to 1 kHz (可配置) 15.625 Hz to 1 kHz (user-programmable)
位置模式可用 Postion Loop Mode Available	目标位置寄存器位宽 Target position register	32 or 64 bits
	全数字 Id / Iq 控制 Full digital control Id/Iq	最高可达 16kHz updated 16 kHz






驱动器运行区间
Drive Operational Area

AxN 90.150.4



AxN 110.200.4




AxN Size 6

技术参数 Technical Specifications	符号 Symbol	AxN 200.400.4	单位 Units
主电源供电电压 Power Supply Voltage	V_{in}	150 ~ 500	Vac
		0 ~ 800	Vdc
辅助电源供电电压 Auxiliary Supply Voltage	V_{aux}	24V $\pm$ 15% / 8A	Vdc
输出频率 Output Frequency	f	0 ~ 1200	Hz
额定输出电流, S1 ⁽¹⁾ Current Output, S1 ⁽¹⁾	I_n	200	Arms
峰值输出电流 ⁽¹⁾ Peak Current ⁽¹⁾	I_p	400	Arms
总功率损耗 ⁽²⁾ Power Losses Total ⁽²⁾	P_l	3280	W
最大输出电压 Maximum Output Voltage	V_{out}	$V_{in} \times 0.95$	Vac
PWM 频率 ⁽³⁾ PWM Frequency ⁽³⁾	f _{pw_m}	4 / 8 / 16	kHz
额定输出功率时的效率 ⁽¹⁾ Efficiency at Nominal Power ⁽¹⁾	---	97.1	%
输入波形因数 (满载) Input form Factor(Full Load)	---	0.9	Vac
最大制动电流 Maximum Braking Current	---	100% 峰值电流 (I_p) 100% of I_p (Peak Current)	---
散热 Cooling	---	80 x 80 x 38 风扇 x3 3 fan 80 x 80 x 38	---
风扇流量 Flow Rate	---	234 x 3	m ³ / hour
尺寸 (HxDxW) Dimensions (HxDxW)	---	612 x 350 x 242.2	mm

⁽¹⁾ V_{in} =380Vac, V_{out} = $V_{in} \times 0.95$, 环境温度为 40°C, PWM 控制频率为 8kHz; / V_{in} =380Vac, V_{out} = $V_{in} \times 0.95$, T_{amb} =40°C , Comm.Freq.8kHz;
⁽²⁾ 包含输入整流部分的损耗; / Including input rectifier losses;
⁽³⁾ 为了使输出电流保持在额定, 电机零速时 PWM 频率会自动降低。/ PWM frequency will aytormatically decrease at zero speed, in order to keep nominal current output.

外形尺寸 Overall Dimensions



电机位置反馈选项 Motor Feedback Options

主编码器 (500kHz) Main Encoder (500kHz)	5 通道正余弦编码器 (SinCos encoder), 2 个绝对值通道、2 个增量通道和 1 个零位通道 SinCos encoder 5 channels (2 absolute analog tracks/2 incremental analog tracks/index)
	增量编码器 (Incremental encoder), 1Vpp 或长线驱动 Incremental encoder (1 Vpp or Different Line Driver)
	无传感器模式 (无电机位置反馈信号) Sensorless algorithm (w/o feedback)
	EnDat 系列编码器, 支持 EnDat 1.0 - 2.2 协议 (系统默认编码器) EnDat serial encoder 1.0 to 2.2 (default)
	旋转变压器 Resolver
	Hiperface 系列编码器 Hiperface encoder
辅助编码器 Secondary Encoder	无换向信号通道的数字增量编码器 (500kHz) Incremental digital encoder without commutation tracks (500kHz)
	EnDat 系列编码器 EnDat serial encoder

可编程信号输入 Programmable Inputs Signals

2 路差分 / 4 路单端模拟信号输入 2 differential / 4 single ended analog inputs	$\pm 10V$ (1mV) / $R_{in} = 10k\Omega$
8 路数字信号输入 8 digital inputs	20 - 30V / 对地 $R_{in} = 6.6k\Omega$ 20 - 30V / $R_{in} = 6.6k\Omega$ to GND
2 路隔离的模拟信号输入 (选配) 2 insulated analog inputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV)
8 路隔离的数字信号输入 (选配) 8 insulated analog inputs (optional)	5mA, 最大电压 24Vdc 5mA, 24Vdc max

可编程信号输出 Programmable Outputs Signals

2 路模拟信号输出 2 analog outputs	0-10V (1mV) FS (30mA)
4 路数字信号输出 4 digital outputs	PNP 集电极开路 24V (100mA) PNP open collector 24V (100mA)
1 路继电器输出 1 watch dog relay	2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac 常开 (N.O.) / 常闭 (N.C.) 针脚 2A / 30Vdc, 0.25A / 250Vac, NO/NC contacts
2 路隔离的模拟信号输出 (选配) 2 insulated analog outputs (optional)	$\pm 10V$ (1mV) FS (30mA)
2 路隔离的数字信号输出 (选配) 2 insulated digital outputs (optional)	开关量, 9-28V / 2A On.off switch, 9-28V / 2A


硬件配置 Hardware Configuration

处理器 Processor Speed	80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA 增强版 80MIPS μ C + FPGA / 120MIPS μ C + FPGA Extreme Version	可选 Optional
工作频率 Task Frequency	电流环采样频率 Current / drive monitoring	1MHz
	位置环 / 速度环频率 Position / speed loop	8kHz
	PLC 快速任务扫描频率 PLC fast task	8kHz
	PLC 慢速任务扫描频率 PLC slow task	15.625Hz to 1 kHz (可配置) 15.625 Hz to 1 kHz (user-programmable)
位置模式可用 Position Loop Mode Available	目标位置寄存器位宽 Target position register	32 or 64 bits
	全数字 Id / Iq 控制 Full digital control Id/Iq	最高可达 16kHz updated 16 kHz




驱动器运行区间
Drive Operational Area

AxN 200.400.4



- 连续运转电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuous Current
- 连续运转电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuous Current
- 零速电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Zero Speed Current
- 零速电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Zero Speed Current



- 连续运转电流 (Vout=220Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuous Current
- 连续运转电流 (Vout=380Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuous Current
- 连续运转电流 (Vout=460Vac, Comm. Freq. 8KHz)
Continuous Current



菲仕总部 PHYSIS HEADQUARTER

宁波菲仕技术股份有限公司

Ningbo Physis Technology Co., Ltd.

浙江省宁波市北仑区小港安居路 308 号

No.308, Xiaogang Anju Road, Beilun District, Ningbo, China

总台热线 /Tel: +0086-(0)574-26922600

菲仕生产基地 MANUFACTURING BASE

宁波菲仕运动控制技术有限公司

Physis Motion Control Ningbo Co., Ltd.

浙江省宁波市杭州湾新区滨海二路 248 号

No.248, 2nd Binhai Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo China

总台热线 /Tel: +0086-(0)574-23459000

国内业务 Domestic Sales

销售热线 /Tel: +0086-(0)574-26922572

邮箱 /E-mail: lois @physis.com.cn

海外业务 Overseas Sales

销售热线 /Tel: +0086-(0)574-23459168

邮箱 /E-mail: andy@physis.com.cn

售后服务 After Sales

服务热线 /Tel: +0086-(0)574-23459183

邮箱 /E-mail: Aftersales@physis.com.cn

由于产品的不断更新和改进，本产品型录中的部分产品数据信息会产生变化，为了能提供更好的服务，建议您在查阅本产品型录的同时，请联系我们，以便您及时获得最新的资讯。

All technical data, drawings and product information contained here may be subject to change, in order to provide you with a continuously improved products, please contact with us for up to date information.



扫一扫关注
获取更多资讯