

西门子 S7-200 编程软件的安装

1、Step Micro/win 软件安装要求


由于 S7-200PLC 的停产，S7-200 的编程软件已停止更新，当前所使用的 S7-200 的编程软件为 Step7 Micro/win Sp9 版本，该版本可支持的操作系统如下：

- (1) Windows xp，最高 Sp3（32 位）
- (2) Windows7（32 位，建议旗舰版操作系统）
- (3) Windows7（64 位，建议旗舰版操作系统）

注：win10 操作系统并未进行认证，但有的也可进行安装



2、软件安装步骤


(1) 打开安装软件包，选择安装应用程序（setup.exe）执行安装，如下图所示：





文件名	日期/时间	文件类型	大小
COMM	2017/9/22 8:52	文件夹	
S7EXPLOR	2017/9/22 8:52	文件夹	
TDKEYPAD	2017/9/22 8:52	文件夹	
0x040a.ini	2015/5/28 15:37	配置设置	24 KB
0x040c.ini	2015/5/28 15:37	配置设置	25 KB
0x0409.ini	2015/5/28 15:37	配置设置	21 KB
0x0410.ini	2015/5/28 15:37	配置设置	24 KB
com32upd.exe	2015/5/28 15:37	应用程序	326 KB
data1.cab	2015/5/28 15:37	Cab 文件	1,017 KB
data1.hdr	2015/5/28 15:37	HDR 文件	253 KB
data2.cab	2015/5/28 15:38	Cab 文件	69,979 KB
ISSetup.dll	2015/5/28 15:38	应用程序扩展	564 KB
layout.bin	2015/5/28 15:38	BIN 文件	3 KB
readme_FIRST.doc	2015/5/28 15:39	Microsoft Word ...	50 KB
readmea.doc	2015/5/28 15:38	Microsoft Word ...	209 KB
readmeb.doc	2015/5/28 15:38	Microsoft Word ...	220 KB
readmec.doc	2015/5/28 15:38	Microsoft Word ...	199 KB
readmed.doc	2015/5/28 15:38	Microsoft Word ...	221 KB
readmee.doc	2015/5/28 15:38	Microsoft Word ...	194 KB
readmek.doc	2015/5/28 15:38	Microsoft Word ...	465 KB
readmeq.doc	2015/5/28 15:39	Microsoft Word ...	747 KB
Setup.bmp	2015/5/28 15:39	BMP 图像	572 KB
setup.exe	2015/5/28 15:39	应用程序	784 KB
setup.ini	2015/5/28 15:39	配置设置	2 KB
setup.inx	2015/5/28 15:39	INX 文件	286 KB

(2) 选择安装语言，在安装语言的选择选中“英文”安装，（注：安装语言无中文选项），选择完后点击“NEXT”按钮，如图下图所示






(3) 选择软件安装路径，默认情况下，软件的安装路径为 C 盘，该路径在安装时可进行修改，建议按默认路径选择，选择完后点击“NEXT”图表，进入安装进度显示”如下图所示



(4) 软件安装完成后，选择是否需要打开软件，如下图所示




(5) 软件安装完成后，会在电脑左面生产三个开解图表，如下图所示：从左到右分别为：“编程软件”，“上载 S7-200 数据归档的软件”，“设计 TD 文本屏的软件”



3、软件界面中文化

安装好的 S7-200 的编程软件，软件界面英文界面，可通过切换，把软件切换为中文界面，如下图所示：



切换方法：点击菜单栏中的“Tool”选项，选择“options”选项，然后选择里面的“General”选项，在右侧的 Language 选项中选择“Chinese”选项。最后点击“OK”进行确认即可。画面截图如下所示：

